

Manual del software Conecta 3.0

Para el AMS 51 v.2.2

Introducción:

Conecta 3.0 es un software desarrollado en .NET para dispositivos PDA que tengan como sistema operativo, Pocket PC y que incorporen un teléfono móvil GSM.

Para el control de los dispositivos AMS 51.

Para facilitar el manejo de los parámetros mediante menús.

Pudiendo controlar: Configuración, eventos, escenas, control.

Como se consigue el programa Conecta 3.0, consultando a su distribuir el programa es totalmente libre y no tiene costo y no se incluye soporte.

Instalación del programa:


**EL FICHERO .CAB HAY QUE LLEVARLO A UNA CARPETA DE LA PDA.
Y DESDE ESTA PICAR EL ARCHIVO, INMEDIATAMENTE SE PONDRÁ A INSTALAR.
LA APLICACIÓN DEBE APARECER EN LOS PROGRAMAS
EL SISTEMA OPERATIVO SOPORTADO ES EL **POCKET PC.****

Cuando esta instalado Conecta 3.0 aparece en su PDA la siguiente pantalla.



Para entrar en el programa pulse menú y la pantalla le mostrará el siguiente menú desplegable ofreciéndole las siguientes opciones:

Principal, Control Equipos, escenas, Recarga Alarmas, Pedir información Configurar equipo, Configurar Programa, Salir.




Primer Paso:

Seleccionar **Configurar Programa** y mostrará tres opciones: *Datos Generales, Equipos y Escenas.*

Seleccionar *Datos Generales,*



Mostrara la pantalla **Datos Generales**. En esta pantalla entraremos en la casilla de numero de teléfono del dispositivo AMS 51 introduzca el numero, la contraseña del equipo viene por defecto con el numero 1, si quiere cambiarlo antes debe cambiarlo en el AMS 51, en la casilla Reenvió de información genera un reenvió con estado del equipo cada vez que se realiza una acción si quiere activarlo pulsar el botón, Una vez realizado estos pasos Grabar.



Segundo Paso:

Seleccionar **Configurar Programa** y seleccionar **Equipos**, en esta pantalla nos permite configurar los componentes que queremos utilizar para que cuando queramos activarlo desde el menú **Control de Equipos**.

Rellenar las casillas para configurar el dispositivo que queremos utilizar. Mediante los controles siguientes:

- 1.- (Tipo) Selección, Caldera, Rele 2, Rele 3, X10.
- 2.- (C) La letra casa en X10
- 3.- (D) La dirección del dispositivo en X0
- 4.- (Nombre) que asociamos al dispositivo
- 5.- (M) Memoriza, (+) Añade a la lista, (-) Borra de la lista



Tercer Paso:

Seleccionar **Configurar Programa** y seleccionar **Escenas**, esta pantalla nos permite Asignar los comandos que proporciona el AMS 51 a un nombre. Para activarlo debe seleccionar **Escenas** en el Menú.



Cuarto Paso:

Ya podemos empezar a trabajar con el AMS 51 utilizando las siguientes opciones del menú: **Control de equipos, Escenas, Recargar alarma, Pedir información.**

1.- Control de equipos: Una vez que hemos definido en la opción (Configurar programa--- Equipos), Como hemos visto en el (Segundo paso).
En control de equipos seleccionaremos el nombre y activaremos Enviar.



2.- Escena: Una vez que hemos definido en la opción (Configurar programa--- escena), Como hemos visto en el (Tercer paso).
En control de equipos seleccionaremos el nombre y activaremos Enviar.



Cuarto Paso:

**3.- Recargar alarma: Antes de seleccionar (Recargar alarma) tiene que definir unos parámetros accediendo a:
Seleccionar en le menú (Configurar Equipos) y acceder a (Alarmas).**



3.- Recargar alarma: Seleccione en el menú (Recargar alarma), en esta pantalla visualizamos 5 opciones:

Recarga alarma, Stop Alarma, Recarga Alarma Temperatura Máxima, Recarga Alarma Temperatura Mínima, Stop Alarma Temperatura.



Cuarto Paso:

4.- Pedir Información: Seleccione en le menú Pedir Información y mostrará dos opciones. Estado General y Información del Instalador.



Estado General: Cuando seleccionamos esta opción envía un mensaje SMS al dispositivo AMS 51 el cual no reenviará un mensaje SMS del comando V, consulte el manual del AMS 51 el comando V.

Información del instalador: Cuando seleccionamos esta opción envía un mensaje SMS al AMS 51 el cual no reenviará un mensaje SMS del comando J. consulte el manual del AMS 51 el comando J.

Quinto Paso

Configurar el AMS 51 desde el programa Conecta 3.0. Desde el menú general seleccionamos la opción Configurar el equipo.

Desplegamos un submenú donde aparecen tres opciones **General**, **Alarma**, **Identificación de Llamadas**.

